



FMN S5500

Das ISDN-Münztelefon





FMN S5500

Das ISDN-Münztelefon



Mit dem **FMN S5500** bieten Sie Ihren Kunden das Münztelefon mit ISDN-Komfort. Robust genug für Vereine, Hotels und Kantinen, genauso wie für Tagungsstätten, Tankstellen und, und, und. Kurz – das **FMN S5500** gehört überall dorthin, wo die Telefonkosten nicht auf Rechnung des Hauses gehen sollen.

Für den Betrieb eines **FMN S5500** genügt ein ISDN-Basisanschluss mit entsprechender Tariffinformation.

- Freie Tarifwahl – Sie legen den Betrag pro Einheit fest und machen so aus Ihrem Serviceangebot eine gewinnbringende Investition
- Robuste Verarbeitung für die Wandmontage an halbschützten Standorten
- Einfache Programmierung durch den Betreiber

Dazu noch viele Extras wie Vergabe spezieller Berechtigungen für bestimmte einstellbare Rufnummern, elektronische Münzprüfung und vieles mehr.

Technische Daten:

- Anschluss an Euro-ISDN-S₀-Basisanschluss in Mehrgeräte (Punkt zu Mehrpunkt) Konfiguration bzw. gleichartigen internen S₀-Tk-Anlagenanschluss
- Robuste Ausführung
- Großes zweizeiliges alphanumerisches Display
- Vom Benutzer verschiedene Displaysprachen wählbar
- Präzise Abrechnung der Gesprächskosten durch Auswertung der ISDN-Tariffinformationen (AOC-S, AOC-D)
- Der Betrieb des Münztelefones ist auch in Nebenstellen möglich (Tariffinformation muss vorhanden sein)
- Programmierung kostenfreier Gespräche innerhalb der Nebenstelle
- Annahme von 0,05 €-, 0,10 €-, 0,20 €-, 0,50 €-, 1 €- und 2 €-Münzen
- Elektronische Münzprüfung
- Kassettenvolumen: ca. 1,0 Liter
- Orts-, Nah-, Fern- sowie weltweite Wählverbindungen sind möglich
- Eine frei programmierbare Zielwahltaste, z.B. für Taxi
- Betrag für das Minimum:
von 0,00 € bis 4,50 € in 0,01 €-Stufen
Betrag für die weiteren Einheiten:
von 0,05 € bis 4,50 € in 0,01 €-Stufen
- Sperren von bestimmten Münzsorten
- Rufnummern oder Rufnummerngassen können mit besonderem Status belegt werden
- Der Status der programmierten Telefonnummern kann geändert bzw. gelöscht werden
- Münzerkennungston („Kuckuckston“)
- Automatische Umschaltung auf MFV mit * und # im Gesprächszustand
- Anzeige des Minimumbetrages und des noch verfügbaren Guthabens sowie der Restgesprächszeit
- Optische und akustische Aufforderung zum Geldnachwerfen
- Automatische Rückgabe nicht verbrauchter Münzen
- Wahlwiederholung
- Das **FMN S5500** ist anrufbar (auch abschaltbar)
- Automatische Amtsholung programmierbar
- Abmessungen: Höhe 450 mm, Breite 274 mm, Tiefe 170 mm
- Gewicht: ca. 9,5 kg
- Umgebungsbedingungen für den Betrieb:
-25 °C bis +50 °C
- Maximale relative Luftfeuchte bei +40 °C: 95 %
- Hörschnurlänge: 775 mm
- Optional ist auch ein Hörer mit 960 mm langer Schnur lieferbar

FMN communications GmbH
Grimmelallee 4
99734 Nordhausen
Telefon: +49 (36 31) 56-50 00
Telefax: +49 (36 31) 56-32 24
Email: info@fmn.de
Internet: www.fmncom.com